

MANUALE PER IMPOSTARE SEGRETERIA TELEFONICA PER TELEFONO ALCATEL MOD. 8039 O 8038



1. Dal telefono posto operatore selezionare, la **“freccia di sinistra”**.
 2. Selezionare **“operatore”**, inserire la password di operatore, di default è **“help1954”** e confermare con tasto **“ok”**.
 3. Selezionare **“expert”**.
 4. Premere la freccia verso il basso e selezionare **“posta vocale”**, premere nuovamente la freccia verso il basso e selezionare **“casella generale”**.
 5. Selezionare registra e alzare la cornetta
 6. Selezionare nuovamente registra e iniziare a parlare, una volta terminato premere **“stop”** e confermare con il tasto **“ok”**.
 7. Premere **“ascolta”** per riascoltare il messaggio.
- Per attivare la segreteria telefonica premere il **tasto F2**, inserire come destinazione il codice **“55”** e il codice **“help1954”**, una volta attivo il tasto comincerà a lampeggiare.
- Per disattivare premere nuovamente il **tasto F2** seguito dal codice **“help1954”**.