

MANUALE PER IMPOSTARE
SERVIZIO CORTESIA PER TELEFONO
ALCATEL MOD. 4039 O 4038IP



1. Dal telefono posto operatore selezionare, la **“freccia di sinistra”**.
2. Selezionare **“operatore”**, inserire la password di operatore, di default è **“help1954”** o **“Help1954”** e confermare con tasto **“ok”**.
3. Selezionare **“expert”** successivamente **“voce”** successivamente **“musica attesa”**.
4. Sul display appare la scritta **Messaggio 1** (giorno)
5. Selezionare registra e alzare la cornetta
6. Selezionare nuovamente registra e iniziare a parlare, una volta terminato premere **“stop”** e confermare con il tasto **“ok”**.
7. Premere **“ascolta”** per riascoltare il messaggio.
8. Per registrare il **Messaggio 2** (notte) e **Messaggio 3** (ferie) seguire la procedura dal punto 4 selezionando i messaggi con la freccia destra o sinistra.

Per attivare il **Messaggio 3** (ferie) premere il **tasto F1** o **tasto notte** seguito dal codice **“help1954”** o **“Help1954”**, una volta attivo il tasto comincerà a lampeggiare.

Per disattivare premere nuovamente il **tasto F1** o **tasto notte** seguito dal codice **“help1954”** o **“Help1954”**.